- **1.** Подключить кабель к Ethernet порту
- 2. В правом верхнем углу на панели выбрать значок подключения по сети



3. В появившемся списке выбрать пункт «Открыть настройки сети...»

	30113	÷
	Подключиться к другой сети	
	Создать сеть	
	🗩 Открыть настройки сети	
/		

4. В появившемся окне выберите пункт Ethernet. Убедитесь что индикатор подключения Ethernet зеленый. На правой панели нажмите кнопку «Дополнитнльно...»

	Network		Q Search
Loc	ation: Automatic	`	
 Etherneor (en5) Connected Bluetooth PAN Not Connected 	Status:	Connected Ethernet Adaptor (en5) is cu has the IP address 12.345.6	rrently active and 78.90
• Ethernet	Configure IPv4:	Using DHCP	
• Wi-Fi	IP Address:	12.345.678.90	
	Subnet Mask:	123.456.789.0	
Not Configured	Router:	12.345.678.90	
	DNS Server:		
	Search Domains:		
	802.1X:	Apple Secure Wi-Fi	Connect
+ - *			Advanced ?
		Assist me	Apply

5. В открывшейся панели укажите тип подключения «Вручную» и заполните указаные поля согласно данным из договора.

<	Thunderbolt Ethernet			
	TCP/IP	ONS WINS 802.1X	Прокси Аппаратура	
	Конфигурация IPv4:	Вручную	\$ ←	-
	Адрес IPv4:			
-	Маска подсети:			
•	Маршрутизатор: (основной шлюз)			
	Конфигурация IPv6:	Автоматически	\$	
	Маршрутизатор:			
	Адрес IPv6:			
	Длина префикса:			
 ;				
+ -) ?
0 (1	\mathcal{D}		Отменить	ОК

6. Откройте вкладку «DNS», и добавьте указанные в договоре адреса DNS-серверов с помощью кнопки [+]. Далее нажмите [ОК], затем [Применить].

<	Hunderbo	olt Ethernet						
- 195		TCP/IP DNS	WINS	802.1X	Прокси	Аппаратура		
	DNS-сервер	ы:		Дом	ены поиска	1:		
-								
• 2								
• ***								
• ***								
. 198								
- 64								
-	/							
•								
	+ – Адр	beca IPv4 или IPv	6	+	-			
+ -								?
0	?					Отмени	ть ОК	

7. Если все указаные действия были выполнены корректно, у вас должен появиться доступ в интернет.