# Настройка подключения по локальной сети ЭлектронТелеком в случае использования роутера ASUS



1. Откройте браузер интернета. (В данном примере Internet Explorer)

2. В строке адреса введите «192.168.1.1» и нажмите Enter.

19216811					
😵 🔗 🌈 The page cannot be displayed		👌 🔹 🗟 🔹 🎂 🔹 🔂 Страница • 🌀 Сервис •			
orton' 🔲 🌐	Fraud monitoring is on	Options •			
The page cannot be displayed					
There are too many people accessing the Web site at this time.					
Please try the following:					
<ul> <li>Click the <u>Refresh</u> button, or try again later.</li> <li>Open the <u>clobal.acc.com</u> home page, and then look for links to the information you want.</li> </ul>					
HTTP 403.9 - Access Forbidden: Too many users are connected Internet Information Services					
Technical Information (for support personnel)					
<ul> <li>Background: This error can occur if the Web server is busy and cannot process your request due to heavy traffic.</li> </ul>					
More information: <u>Microsoft Support</u>					

3. Для входа на роутер используйте следующие параметры:

## Пользователь: admin

### Пароль: admin

Нажмите «ОК».

Подключение к 19	2.168.1.1
4	E.
Для входа на сере нужны иня пользо	вер 192.168.1.1 по адресу WL500gp вателя и пароль.
Предупреждение: пользователя и па (будет выполнена	: Сервер требует передачи имени ароля через небезопасное соединение а обычная проверка подлинности).
Подьзователь:	👩 admin 🔹
Пароль:	••••
	Сохранить пароль
	ОК
L	

#### 4. Выберите закладку «IP Config».



5. Введите в указанные поля Ваш IP-адрес, маску подсети и IP-адрес основного шлюза. Переставьте переключатель "Get DNS Server automatically?" в положение "No" и введите адреса DNS-серверов (83.243.64.1 и 83.243.65.2).

## (Внимание!!! маска подсети - 255.255.252.0)

🚱 💀 C 🗙 🍖 🖉	http://192.168.1.1/		- Google	
WL500g.Premium	2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
ASUS Router	ASUS Wireless Rou IP Config - WAN & LAN			
<ul> <li>Home</li> <li>Quick Setup</li> <li>Wireless</li> </ul>	WLS00g.Premium supports several connection types to WAN. These types are selected from the drop-down menu beside WAN Connection Type. The setting fields will differ depending on what kind of connection type you select.			
WAN & LAN	WAN Connection Type:	Static IP 👻	David ID annual	
IPv6	WAN Connection Speed:	Auto negotiation	Ваш IP-адрес	
DHCP Server	WAN IP Setting			
<ul> <li>Froute</li> <li>Miscellaneous</li> <li>Internet Firewall</li> <li>USB Application</li> <li>Bandwidth Management</li> <li>System Setup</li> <li>Status &amp; Log</li> </ul>	IP Address:	10.0.0	шлюза	
	Subnet Mask:	255.255.252.0		
	Default Gateway:	(10.0.0.0)		
	WAN DNS Setting			
Logout	Get DNS Server automatically?	° y € No		
	DNS Server1:	83.243.64.1		
	DNS Server2:	83.243.65.2		
	PPPoE, PPTP or L2TP Account			

#### 6. Нажмите «Finish».

• http://192168.1.1/						🔹 🍫 🗙 Yahool Search	٩
🕴 🔗 🧭 WL500g.Premium						🗿 🔹 🔯 🔹 🖶 🗸 🔀 CIbauath	• • 💮 Серенс •
orton" 🔲		(	Đo	ud monitoring is	on	<b>_</b> 2	Options •
	ينا أأستنا وزر	ASUS Wireless R	outer				
/515							
Home Gateway	Enable PPPo	E Relay?		C Yes ® No			
Home	Special Requirement from ISP						
<ul> <li>Quick Setup</li> <li>Wireless</li> </ul>	Host Name:						
IP Config MAC Address:				ſ			
SNMP	LAN IP Setting						
Route Miscellaneous	Host Name:		YA_RUTER				
NAT Setting	IP Address:			192.168.1.1			
<ul> <li>Internet Firewall</li> <li>USB Application</li> </ul>	Subnet Mask	I		255.255.255.0	A		
<ul> <li>Bandwidth Management</li> <li>System Setup</li> </ul>		Restore	Finish		Apoly		
Status & Log							
Logout	Restore:	Clear the above settings and restore the settings in effect.					
	Finish:	Confirm all settings and restart WL500g Premium now.					
	Apply:	Confirm above settings and continue.					

7. Нажмите «Save&Restart».



8. В течение 1-2 минут роутер будет перезагружаться, после чего настройка завершена.

