Настройка подключения по локальной сети eTeлeкoм в OC Windows 8

Настройка делается с административными правами. На все предупреждения системы безопасности Windows 8 нужно отвечать "Yes" или "Да", т.к. каждый шаг данной инструкции необходим для правильной настройки соединения.

Убедитесь, что сетевой кабель подключен к сетевой карте вашего компьютера/ноутбука.



1. Левой кнопкой мыши щёлкните по плитке "Рабочий стол":

2. В правой нижней части экрана найдите иконку с маленьким восклицательным знаком в жёлтом треугольнике:

	Сеть
	Без доступа к Интернету
0 000	INTL 05.06.2012

3. Правой кнопкой мыши щёлкните по этой иконке, в появившемся меню выберите "Центр управления сетями и общим доступом":



4. В левой верхней части этого окна щелкните по ссылке "Изменение параметров адаптера":



5. В этом окне нужно найти ярлык, который называется "Подключение по локальной сети".

	Сетевые подключения				
▶ Сеть и И	нтернет 🕨 Сетевые подключения				
устройства	Диагностика подключения »				
,	Подключение по локальной сети 0 Сеть				

6. Выполните шаги с 1 по 5 из приведённой выше инструкции. Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши по этому ярлыку открываем окно "Состояние - Подключения по локальной сети" и нажимаем кнопку "Свойства":

Общие					
Подключение –					
IPv4-подключение:		Без доступа к	Интернету		
IPv6-подключение:		Без доступа к сети			
Состояние ср	еды:	П	одключено		
Длительности			01:01:04		
Скорость:		10	0.0 Мбит/с		
Активность —					
Активность — О	гправлено ——		Принято		
Активность — О Байт:	гправлено —— 654 779		Принято 2 534 532		
Активность — О Байт: Сво <u>й</u> ства	гправлено —— 654 779 <u>О</u> тключить	 Диа <u>г</u> ностика	Принято 2 534 532		

7. В появившемся окне находим компонент под названием "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)", щёлкаем по нему левой кнопкой мыши и нажимаем кнопку "Свойства":

Подключение через:		
🔮 Контроллер сем	1ейства Realtek PCle f	FE
		<u>Н</u> астроить
<u>О</u> тмеченные компонен	нты используются эти	им подключением:
 драйвер прото Драйвер в/в то 	кола LLDP (Майкросо полога канального у	офт) ровня
 Драйвер прото Драйвер в/в то Ответчик обна Протокол Инте Протокол Инте 	кола LLDP (Майкросс полога канального у ружения топологии к ернета версии 6 (TCP) приета версии 4 (TCP) III	рфт) ровня анального уровня /IPv6) ✓ /IPv4) ✓
 Драйвер прото Драйвер в/в то Файвер в/в то Ответчик обна Протокол Инте Протокол Инте Установить 	кола LLDP (Майкросс полога канального у ружения топологии к ернета версии 6 (TCP) ернета версии 4 (TCP) III ⊻далить	рфт) ровня анального уровня /IPv6) ✓ /IPv4) ✓ Сво <u>й</u> ства

8. В открывшемся окне необходимо, используя Параметры Подключения абонента сети еТелеком, заполнить все пять полей: "IP-адрес", "Маску подсети", "Основной шлюз" и адреса DNS - серверов. После этого сохраняем параметры кнопкой "ОК" в текушем и следующем окне.

гичес вном ора.	ки, слу	если чае	і сеть пара	метрь	
гичес вном ора.	ки, слу	если чае	і сеть пара	метрь	
					I IP
3 5			•		
5.25	55.	255	. 19	2	
.			(.)		
атиче	ски				
IS-ce	рве	ров:			
5.9	8.	<mark>64</mark>	. 65		
5.9	8.	64	. 66		
e		Дог	толни	пелы	10
5	0	к		От	мена
	5.25 атиче VS-се 5.9 5.9	 5.255. атически VS-серве 5.98. 5.98. [е [О	 5.255.255 атически VS-серверов: 5.98.64 5.98.64 [е Дог ОК	 5 . 255 . 255 . 19 атически VS-серверов: 5 . 98 . 64 . 65 5 . 98 . 64 . 66 [е Дополни ОК	 5 . 255 . 255 . 192 атически ччески чески ческ